



intAct ChargeBox

Ladegerät für Batterien <240Ah

Art.Nr.

CB-7.5



Akkutyp	Blei & LiFePO4
Akkuspannung	12V & 24V
max. Ladekapazität Bleiakku	240Ah
Max. Ladekapazität LiFePO4	80Ah
Ladestrom	7500mA
Ladekontrollanzeige	25% / 50% / 75% / 100%
Akku Defekterkennung	Ja
Schutzklasse	IP65
Ladesteuerung	Vollautomatisch
Versorgungsspannung	100-240V AC 50-60Hz
Wechselkupplung	Pol- & Ringösenklemmen
Maße (L x B x H)	242x105x62mm
Gewicht	1075g
Lieferumfang	Ladegerät CB-0.8, Wechselstecker, Polklemmen & Ringösenklemmen, Anleitung

Das ultrakompakte, robuste und vollautomatische 10-Stufen-Ladegerät eignet sich ideal für das Laden und die Wartung von 12V- und 24V-Batterien – besonders zur Überwinterung von Fahrzeugen. Mit intelligenten Ladefunktionen, umfassendem Schutzmechanismus und umfangreichem Zubehör ist es die perfekte Lösung für Autos, Motorräder, Wohnmobile, Traktoren, Rasenmäher, Motorboote und ähnliche Fahrzeuge.

» Vollautomatisches 10-Stufen-Ladeverfahren

Inklusive Impulserhaltungsladung zur optimalen Batteriewartung – reaktiviert auch tiefentladene Batterien schonend mit geringem Ladestrom. Automatische Spannungserkennung und Reparaturmodus inklusive.

» Kompatibilität

Geeignet für 12V/24V Bleiakkus (Nass, Gel, MF, AGM, Ca/Ca, VRLA, EFB) bis 240 Ah sowie 12,8V Lithium-Akkus (LiFePO₄, 4 Zellen) von 10 bis 80 Ah.

» Umfassende Schutzfunktionen

Schutz vor Verpolung, Kurzschluss, Überspannung, Überladung, Überhitzung und Funkenbildung. Integrierter Sicherheitstimer und Batteriedefekterkennung gewährleisten maximale Sicherheit und eine lange Batterielebensdauer.

» Robustes Gehäuse (IP65)

Strahlwassergeschützt, staubdicht, UV-beständig sowie stoß- und schlagfest – ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

» Praktisches Zubehör

Inklusive Polklemmen und Ringösenklemmen mit Schnellwechselstecker für eine flexible oder dauerhafte Batteriemontage.

Stand: 01.08.2025